

Rx1 Z



Rx1 D Z

«**Název** (objednací kód)

Přenosné přijímače:

Rx1 Z, Rx1 D Z

Přenosné verze přijímačů ve tvaru zásuvkového adaptéru, které se instalují pouhým zasunutím do zásuvky. Využívá se jich k zapínání a vypínání přenosných spotřebičů, jako jsou stolní svítidla, ventilátory atd. Přijímače Rx1 D Z umožňují navíc regulaci intenzity osvětlení.

Portable receivers


Portable versions of receivers in a size of a wall adapter, which can be installed with a mere plugging into a wall socket. They are used for on/off switching of portable appliances, such as table lamps, fans etc. Receivers Rx1 D Z allow, in addition to basic functions, a regulation of lighting intensity.

Mobilempfänger

Ausführung als Steckdosenadapter mit einfacher Installation durch gewöhnliches Einstecken in eine Steckdose zum Ein- und Ausschalten beweglicher Verbraucher, wie Tischleuchten, Ventilatoren usw. Der Empfänger Rx1 D Z verfügt außerdem über eine Funktion zur Beleuchtungssteuerung.

Récepteurs portables

Les récepteurs en version portable s'adaptent directement sur les prises de courant. Ils sont utilisés pour la mise sous tension et l'extinction des appareils ménagers portables tels que les luminaires de table, les ventilateurs etc. Les récepteurs en version Rx1 D Z permettent la variation de lumière.



Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx1 Z, Rx1 D Z vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx1 Z	20	20	20	x	20	20	20	20	x	20	30	80
Rx1 D Z	20	20	20	x	20	20	x	x	x	x	x	x



50

Technická data/Technical data:	Rx1 Z	Rx1 D Z
Počet kanálů/Number of channels:	1	
Max. spínaný výkon/Output power:	3500 VA	40 ÷ 450 W 40 ÷ 300 VA
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz	
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz	
Jištění kontaktu relé/Protection of contact relays:	F 2,5/1500 A 250 V	
Stupeň krytí/Protection:	IP 20	
Provozní teplota/Operating temperature:	0 ÷ +55 °C	-10 ÷ +35 °C
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴	
Max. počet kódů/Max. number of codes:	3	