

Rx Door

Rx Door H



Speciální přijímače: Rx Door, Rx Door H

Slouží k řízení pohonu garážových vrat a vjezdových bran. Disponuje vestavěným zdrojem pro napájení infrazávorů. Umožňuje spínání osvětlení prostoru garáže, signalizaci pohybu vrat. Je vybaven vstupem pro jedno i dvoutlačítkové ovládání a automatickým režimem zavírání. V případě nedostatečného dosahu lze použít přídatný přijímač Rx EXT, který se upevní na vhodné místo s vyhovujícími příjmovými podmínkami.

Special receivers (Receiver for control of gates)



This type is designed to control gate and entry drives. It is equipped with a built-in supply of the infra-barrier. It enables to switch lighting of garage room, signalling of gate moving etc. It is also equipped with input of one and two-pushbutton control and automatic closing mode. An additional receiver Rx EXT, which can be mounted to a suitable place with good reception conditions, is used in case of insufficient coverage area.

Spezialempfänger (Empfänger für Torsteuerung)

Ermöglicht die Steuerung der Antriebe von Garagen- und Einfahrtstoren. Verfügt über eine integrierte Spannungsquelle für die Infrarot – Schranke. Ermöglicht Einschalten der Garagenbeleuchtung und Anzeige der Torbewegung. Mit Ausgang für Einzel- oder Doppeltasten bedienung und automatischem Schließvorgang ausgestattet. Bei unzureichender Reichweite kann der Zusatzsender Rx EXT eingesetzt werden, indem dieser an einer Stelle mit ausreichenden Empfangsbedingungen installiert wird.

Récepteurs spéciaux (Récepteur pour la commande de porte)

Il permet la gestion de la commande des portes de garage et des portes d'entrée. Il est équipé d'une alimentation pour barrière infrarouge. Il permet la commande de l'éclairage de l'espace du garage, la signalisation du mouvement de la porte. Il est équipé d'une entrée pour la commande par une ou deux touches et d'un régime automatique de fermeture. En cas de portée insuffisante, il est possible d'utiliser l'antenne additionnel Rx EXT, fixé à un endroit convenable pour des conditions de réception satisfaisantes.



Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx Door vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx Door	30	30	30	30	30	30	x	x	40	30	x	x
Rx Door H	30	30	30	30	30	30	x	x	40	x	x	x



Technická data/Technical data:	Rx Door	Rx Door H
Počet kanálů/Number of channels:		
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz	
Napájení infrazávor/Power supply for photocell:	24 V DC/50 mA	
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz	
Stupeň krytí/Protection:	IP 55	
Provozní teplota/Operating temperature:	-20 ÷ +55 °C	
Počet kódů/Number of codes:	2 ¹⁴	2 ¹⁴ + 2 ¹²
Max. počet kódů/Max. number of codes:	29	6