



«**Název** (objednací kód)

Vestavné přijímače:

Rx Light 1, Rx1 LT

Rx Light 2

Přijímače Rx Light 1, Rx Light 2, Rx Light 2B jsou určeny pro vestavění přímo do zářivkových svítidel s elektronickými předřadníky a umožňují jejich dálkové ovládání bez nutnosti instalovat na stěnu pouzdro přijímače. Provedení Rx Light 2B umožňuje navíc i regulaci jasu zářivkových svítidel. Ovládání je možné kterýmkoli vysílačem z výrobní řady Tx.

Built-in receivers



Rx Light 1, Rx Light 2, and Rx Light 2B receivers are designed for building directly into fluorescent lights with electronic stabilisers and enable them to be remote controlled without the need to install a receiver housing on the wall. The Rx Light 2B design also enables the brightness of the fluorescent lights to be controlled. Any Tx type transmitter can be used for control.

Einbau-Empfänger


Die Empfänger Rx Light 1, Rx Light 2 und Rx Light 2B sind zum Direkteinbau in Leuchten mit Leuchtstoffröhren und elektronischen Vorschaltgeräten bestimmt und ermöglichen die Fernbedienung der Leuchten, ohne das an der Wand ein Empfängergehäuse montiert werden muss. Die Ausführung Rx Light 2B ermöglicht außerdem die Helligkeitsregelung der Leuchten. Die Bedienung ist mit allen Sendern der Bauserie Tx möglich.

Récepteurs intégrables


Les récepteurs Rx Light 1, Rx Light 2, Rx Light 2B sont destinés à être directement intégrés dans les luminaires. Le luminaire devient commandable à distance en étant simplement connecté au réseau électrique. Le modèle Rx Light 2B peut permettre de la variation de luminosité avec des tubes fluorescents. Tous les émetteurs Tx de notre catalogue peuvent être utilisés pour la commande de ce récepteur.




Rx1 LT



Rx Light 1



Rx Light 2



Rx Light 2B

Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx Light vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx Light	Dosah přijímačů Rx Light je závislý na konstrukci svítidla, do kterého je vestaven a na typu vysílače použitého k jeho ovládání.											



48

Technická data/Technical data:	Rx Light 1	Rx1 LT	Rx Light 2 Rx Light 2B
Počet kanálů/Number of channels:	1		2, 1(Rx Light 2B)
Max. spínaný výkon/Output power:	750 W 500 VA 350 VA 800 VA		2 x 450 W 2 x 300 VA 2 x 120 VA
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz		
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz		
Provozní teplota/Operating temperature:	0 ÷ +55 °C		
Max. počet kódů/Max. number of codes:	3	21	3
Připojovací svorky/Terminal block:	max. 2,5 mm ²	Umožňuje programování zvlněných funkcí.	Umožňuje řízení stínátelného předřadníku.