

Název (objednáací kód) »

**Rx Time R (3299E-A33100 08)**



(3901F-A00110 08/1)

**Rx Time R (3299E-A33100 03)**



(3901F-A00110 03/1)

**Rx Time R (3299E-A33100 02)**



(3901F-A00110 02/1)

**Rx Time R (3299E-A33100 01)**



(3901F-A00110 01/1)

**Rx Time R (3299E-A33100 34)**



(3901F-A00110 34/1) **NEW!**

**Rx Time R (3299E-A33100 33)**



(3901F-A00110 33/1) **NEW!**

**Rx Time R (3299E-A33100 32)**



(3901F-A00110 32/1) **NEW!**

**Rx Time R (3299E-A33100 31)**





(3901F-A00110 31/1) **NEW!**

## Nástěnné přijímače:

### Rx Time R

Elektronický ovladač předokenních rolet Rx Time R s funkcí automatického dojezdu do krajní polohy. Vestavěný přijímač umožňuje jeho dálkové ovládání až třemi vysílači.



## Dosah kombinace v [m] \_ přijímač Rx Time R vs. vysílače Tx

|           | Tx Tango | Tx Time, Element | Tx Key | Tx Pocket 1 | Tx Pocket 4 | Tx Cross 4 | Tx Signal | Tx Signal DIN | Tx Auto | Tx Keyboard | ... + Tx Ext | ... + Tx GP |
|-----------|----------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| Rx Time R | 20       | 20               | 20     | 20          | 20          | 20         | x         | x             | x       | 20          | x            | x           |

| Technická data/Technical data:                      | Rx Time R           |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Počet kanálů/Number of channels:                    | 1                   |
| Max. spínaný výkon/Output power:                    | 3 A, cosφ > 0,8     |
| Napájení/Power supply:                              | 230 V/50 Hz         |
| Provozní kmitočet/Frequency:                        | 433,92 MHz          |
| Jištění kontaktu relé/Protection of contact relays: | F 3,15/1500 A 250 V |
| Stupeň krytí/Protection:                            | IP 20               |
| Provozní teplota/Operating temperature:             | -10 ÷ +55 °C        |
| Počet kódů/Number of codes:                         | 2 <sup>14</sup>     |
| Max. počet kódů/Max. number of codes:               | 3                   |
| Připojovací svorky/Terminal block:                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Recepteurs muraux (Organe de commande électronique de volets roulants)

C'est un organe de commande électronique de volets roulants Rx Time R. Le récepteur intégré peut être télécommandé par trois émetteurs différents.

### Wandempfänger (Elektronischer Fernbedienung für Fensterjalousien)

Elektronische Fernbedienung Rx Time R für Fensterjalousien mit automatischem Nachlauf der Jalousien bis in deren Endlage. Ein eingebauter Empfänger kann durch bis zu drei Sender gesteuert werden.

### Wall-mounted receivers (Electronic window roller)

The Rx Time R electronic window roller shutter controller with automatic return to the outer position. The built-in receiver enables its remote control using up to three transmitters.