

Dial'kový ovládač RC-40

Kľúčienka RC-40 obsahuje dva páry tlačidiel (A+B a 1+2). Je možné ich využiť s rôznymi bezdrôtovými produktami firmy Jablotron. Jednou kľúčienkou možno ovládať napr. autoalarm a domový zabezpečovací systém alebo až 6 rôznych zariadení pomocou prijímačov rady UC-2xx.

Ovládač dokáže vyslať 6 inštrukcií (A, B, 1, 2, A+B, 1+2). Obsahuje výnimočnú možnosť „uzamknutia klávesnice“ k zamedzeniu nechcenej aktivácie alebo neoprávneného použitia. Kľúčienka RC-40 dokáže spolupracovať s nasledujúcimi bezdrôtovými výrobkami firmy Jablotron:

- bezdrôtové zabezpečovacie systémy: JA-6x (COMFORT, PROFI a MAESTRO)
- univerzálne prijímače: UC-216, UC-222, UC-280 a UC-281
- dial'kovo ovládaný vypínač: UC-230
- bezdrôtový zvonček a minialarm: UC-260
- autoalarmy: CA-32x AKCENT a CA-10 REX
- centrálné uzamykanie vozidiel: CL-301 a CL-302



Uzamykanie klávesnice RC-40

Túto voliteľnú **funkciu možno aktivovať** nasledujúcim spôsobom: Otvorte kryt ovládača a vyberte batériu. Stlačte tlačidlo A a pritom zapojte batériu späť. Tlačidlo držte stlačené až do okamžiku, kedy signálka krátko blikne. Nakoniec kryt ovládača zatvorte.

Klávesnicu uzamknete súčasným stlačením a podržaním ľubovoľných dvoch tlačidiel krížom (A+2 alebo B+1). Uzamknutie potvrdzuje bliknutie signálky. Od tej chvíle reaguje ovládač na stlačenie ľubovoľného tlačidla len rýchlym zablikaním, ale nevysiela žiadny signál.

Odomknúť klávesnicu možno stlačením a podržaním ľubovoľných dvoch tlačidiel krížom (rovnaký postup ako pri uzamknutí).

Zakázať uzamknutie klávesnice možno rovnakým spôsobom, aký je uvedený vyššie pre aktiváciu tejto funkcie. Zakázanie funkcie potvrdzuje krátke bliknutie signálky.

Naučenie RC-40 do prijímača

Najprv si preštudujte návod k prijímaču. Pokiaľ sa učenie ovládača vykonáva súčasným podržaním tlačidiel A+B (napríklad do bezdrôtovej ústredne JA-6x), môžete naučiť samostatne dvojicu A+B ale aj dvojicu 1+2. Tak možno kľúčienku použiť ako dva nezávislé ovládače.

Výmena batérií

Ak sa priblíži vybitie batérie, zníži sa dosah ovládača a je nutné batériu vymeniť (typ L1016).

Technické parametre

Napájanie	6V batéria (typ L1016)
Životnosť batérií	cca 1 rok
Frekvencia	433,92MHz
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Uzamykanie klávesnice	voliteľné
Záruka	36 mesiacov

V SR je možné zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia TÚSR č. VPR - 5/2001. Splňa požiadavky: STN EN 300 220, STN ETS 300683, STN EN 50134

Jablotron týmto vyhlasuje, že tento dial'kový ovládač RC-40 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001 Z .z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk