

**RX LIGHT R, RX LT R**

Kompaktní přijímač, který může být vestavěn přímo do schránky předokenní rolety nebo projekčního plátna. Komfort obsluhy je zajištěn ve spojení s vysílačem řady Tx (viz tabulka pro kombinaci a dosah přístrojů). Podle předpokládaného režimu ovládání je vhodné vybrat nástěnné provedení vysílače nebo kapesní klíčenku.

U provedení Rx LT R je možno použít až 21 vysílačů.

Pozn.: Pro Rx Light R není možno použít Tx Pocket 1 a Tx Auto.

RX LIGHT R, RX LT R

Compact receiver which can be built directly into the window blind box or projection screen. Comfort of operation is ensured in connection with transmitters (see the chart of combinations and ranges of devices). According to the intended mode of control it is advisable to select either a wall-mounted design transmitter or a hand held transmitter.

Rx LT R – it is possible to use up to 21 transmitters.

Note: It is not possible to use Tx Pocket 1 and Tx Auto together with Rx Light R.

Schéma zapojení na str. 62

Wiring Diagram Page N°: 62

**RX1 I**

Jednokanálový přijímač určený pro vestavbu do běžné elektroinstalační krabice s minimální hloubkou 25 mm. Výstupním prvkem přijímače je relé, které je vhodné pro spínání kapacitních a indukčních zátěží vyšších výkonů (např. kompenzované zářivky).

RX1 I

One channel receiver intended to be in-built into the typical electro installation box with max. depth 25 mm. Taking into account used type of relay, the receiver is designed for switching capacitive and inductive load of higher outputs (such as compensated fluorescent tubes).

Schéma zapojení na str. 62

Wiring Diagram Page N°: 62

**RX R I**

Přijímač je určen pro dálkové ovládání především předokenních rolet. Svou konstrukcí je vhodný pro vestavbu do běžné elektroinstalační krabice s minimální hloubkou 25 mm.

RX R I

Receiver is suitable for wireless control of window shutters. It is designed to be installed into the typical electroinstallation box with max. depth 25 mm.

Schéma zapojení na str. 62

Wiring Diagram Page N°: 62

**RX1 DIN**

Verze přijímače určená pro montáž do rozváděčů vybavených DIN lištou. Jde o kompletní jednokanálový přijímač, vybavený navíc vstupem pro externí přijímač Rx Ext nebo Rx GP+anténa GP. Disponuje stejnými funkcemi jako přijímač Rx2.

RX1 DIN

It is a receiver in a version designed for mounting in switchboards, which are equipped with DIN rail. It is a complete one-channel receiver, which is equipped with input for the external receiver Rx Ext or Rx GP + antenna GP in addition to its basic function. It has the same features as the receiver Rx2.

Schéma zapojení na str. 62

Wiring Diagram Page N°: 62

Technická data/Technical data:	Rx Light R	Rx LT R
Počet kanálů/Number of channels:	1 motor	
Max. spínaný výkon/Output power:	max. 3 A $\cos\varphi > 0,8$	
Napájení/Supply:	230 V/50 Hz	
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz	
Provozní teplota /Operating temperature:	0 ÷ +55 °C 0 ÷ +55 °C	
Max. počet kódů v paměti přijímače /Max Nr. of codes in receiver memory:	3	21
Připojovací svorky/Terminal block:	1,5 mm ²	

Rx Light R Rx LT R



Technická data/Technical data:	Rx1 I
Počet kanálů/Number of channels:	1
Max. spínaný výkon /Output power:	2300 W 1750 VA 500 VA / 64 µF 1750 VA
Napájení/Supply:	230 V/50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň krytí/Protection:	IP 20
Provozní teplota /Operating temperature:	0 ÷ +55 °C
Max. počet kódů v paměti přijímače /Max Nr. of codes in receiver memory:	254
Připojovací svorky/Terminal block:	1,5 mm ²

Rx1 I 3299-11500



FUNKCE/FUNCTIONS

ON | OFF | ON | OFF | ⌚ | 🔍

FUNKCE/FUNCTIONS



Technická data/Technical data:	R1 R I
Počet kanálů/Number of channels:	1 motor
Max. spínaný výkon/Output power:	3 A, $\cos\varphi > 0,8$
Napájení/Supply:	230 V/50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň krytí/Protection:	IP 20
Provozní teplota /Operating temperature:	0 ÷ +55 °C
Max. počet kódů v paměti přijímače /Max Nr. of codes in receiver memory:	254
Připojovací svorky/Terminal block:	1,5 mm ²

Rx R I 3299-15500



FUNKCE/FUNCTIONS

ON | OFF | ON | OFF | ⌚ | 🔍

Technická data/Technical data:	Rx 1 DIN
Počet kanálů/Number of channels:	1
Max. spínaný výkon/Output power:	1000 VA
Ztrátový výkon/Power dissipation:	max. 4 W
Napájení/Supply:	230 V/50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň krytí/Protection:	IP 20
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 ÷ +55 °C
Max. počet kódů v paměti přijímače /Max Nr. of codes in receiver memory:	320
Maximální počet vlečných modulů Rn1 DIN v řadě /Max. N° of slave modules Rn1 DIN:	15
Poznámka/Note: V případě problémů s dosahem lze připojit externí přijímač Rx Ext nebo Rx GP + anténa GP 433. If there is a trouble with range, it is possible to connect an external receiver Rx Ext or Rx GP + antenna GP 433.	

