



«**Název** (objednací kód)

Nástěnné přijímače:

Rx1, Rx2 (H)

Pevný přijímač, který se montuje na typizovanou instalační krabici. Pomocí tlačítka a indikačních LED diod uvnitř přijímače lze naprogramovat až 5 funkcí (ZAPNOUT, VYPNOUT, ČASOVAC, VYPÍNAČ, TLACÍTKO). Rx1 disponuje jedním výstupním okruhem, Rx2 dvěma.

Wall-mounted receivers




It is a fixed receiver, which can be mounted in a standardised installation box. Up to 5 functions (ON, OFF, TIMER, SWITCH, PUSHBUTTON) can be programmed using the pushbutton and indication LEDs. The type Rx1 has one output circuit available, the type Rx2 two circuits.

Wandempfänger

Stationärer Empfänger zum Einbau in typisierte Installationsdosen. Dank Taste und LED im Inneren des Empfängers sind bis zu fünf Funktionen programmierbar (EIN, AUS, ZEITVERZÖGERUNG, AUSSCHALTER, TASTE). Der Rx1 verfügt über einen Ausgangskreis, der Rx2 besitzt zwei Ausgangskreise.

Récepteurs muraux

C'est un récepteur fixe, intégré dans un boîtier standardisé. 5 fonctions sont programmables (ALLUMER, ETEINDRE, TEMPORISER, RUPTEUR, BOUTON POUSSOIR) à l'aide d'une touche et des LED d'indication. Rx1 dispose d'une voie programmable, Rx2 dispose de 2 voies programmables.



Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx1, Rx2 vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx1, Rx 2	50	50	30	40	40	30	30	40	40	30	80	200
Rx1 H, Rx2 H	50	50	30	40	40	30	x	x	40	x	x	x



Technická data/Technical data:	Rx1 (Rx1 H)	Rx 2 (Rx2 H)
Počet kanálů/Number of channels:	1	2
Max. spínaný výkon/Output power:	750 VA 350 VA	2 x 750 VA 2 x 350 VA
Napájení/Power supply:	230 V, 24 V AC/DC, 12 V DC	
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz	
Jištění kontaktu relé/Protection of contact relays:	F 4/1500 A 250 V	
Stupeň krytí/Protection:	IP 20	
Provozní teplota/Operating temperature:	-10 ÷ +55 °C	
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴ + 2 ¹² (H)	
Max. počet kódů/Max. number of codes:	21, 6(H)	
Připojovací svorky/Terminal block:	1,5 mm ²	