


Název (objednáací kód) »»



Récepteurs portables
Les récepteurs en version portable deux canaux s'adaptent directement sur les prises de courant. Ils sont utilisés pour la mise sous tension et l'extinction des appareils ménagers portables tels que les luminaires de table, les ventilateurs etc. Ces récepteurs sont livrés avec l'émetteur Tx Pocket.

Mobilempfänger
Universalausführung des Zweikanalempfängers in Form eines Steckdosenadapters. Installation durch gewöhnliches Einstecken in eine Steckdose. Dient zum Ein- und Ausschalten beweglicher Verbraucher, wie Tischleuchten, Ventilatoren usw. Der Empfänger wird gemeinsam mit dem Sender Tx Pocket als Set geliefert.



Portable receivers
It is a portable version of a two-channel receiver in a size of a wall adapter, which can be installed with a mere plugging into a wall socket. It is designed for on/off switching of portable appliances, such as table lamps, fans etc. The receivers are delivered in sets with transmitters Tx Pocket.



Přenosné přijímače: Rx2 Z
Přenosná verze dvoukanálového přijímače ve tvaru zásuvkového adaptéru, který se instaluje pouhým zasunutím do zásuvky. Slouží k zapínání a vypínání přenosných spotřebičů, jako jsou např. stolní svítidla, ventilátory, atd. Přijímače se dodávají v soupravě s vysílačem Tx Pocket.

Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx2 Z vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx2 Z	20	20	20	x	20	20	20	20	x	20	30	80

Technická data/Technical data:	Rx2 Z
Počet kanálů/Number of channels:	2
Max. spínaný výkon/Output power:	1000 VA, 2 x 500 VA
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň krytí/Protection:	IP 20
Provozní teplota/Operating temperature:	0 ÷ +55 °C
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴
Max. počet kódů/Max. number of codes:	3

