



Název (objednáací kód) »



🇫🇷 Récepteurs spéciaux (Récepteur pour commande de portail)

C'est un récepteur pour la commande des unités de manœuvre de portes de garage. Il peut être utilisé avec tous les récepteurs de la gamme BOSys pour la commande des unités de manœuvre de portes de différents fabricants. Compatible avec le protocole EXM 433*.



🇩🇪 Spezialempfänger (Empfänger für Torsteuerung)

Empfänger zur Steuerung von Antriebseinheiten von Garagentoren. Verwendung beliebiger Sender der BOSys - Reihe zur Bedienung der Steuereinheiten von Toren verschiedener Hersteller. Vereinigt deren Steuerung auf das kompatible EXM 433* - Protokoll.

Tx Pocket Master



Rx Pulse



Společný přijímač: Rx Pulse, Rx Pulse H

Přijímač pro ovládání řídicích jednotek pohonu garážových vrat. Umožňuje použít libovolné vysílače řady BOSys pro ovládání řídicích jednotek vrat a bran různých výrobců. Sjednocuje tedy jejich ovládání na kompatibilním protokolu EXM 433*.

Poznámka:
Pro snadnou obsluhu paměti přijímače Rx Pulse (zápis nebo mazání vysílačů) doporučujeme montážním firmám použít vysílač Tx Pocket Master.

Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx Pulse vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx Pulse	70	70	40	!	70	40	x	x	100!	40	x	x
Rx Pulse H	70	70	40	!	70	40	x	x	100!	x	x	x

Technická data/Technical data:	Rx Pulse	Rx Pulse H
Výstup/Output power:	30 V/100 mA	
Odpor-sepnutý stav/ON resistance:	max. 220 Ω	
Délka výstupního pulsu/Size of output pulse:	1 s	
Napájení/Power supply:	9,5 ÷ 30 V~	
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz	
Stupeň krytí/Protection:	IP 33	
Provozní teplota/Operating temperature:	-30 ÷ +70 °C	
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴	2 ²⁴ + 2 ³²
Max. počet kódů/Max. number of codes:	31	7

