

## Tx Cross 4



## Přenosné vysílače: Tx Cross 4

Slouží k ovládání až 4 různých nezávislých spotřebičů. Oceníte především malé rozměry a intuitivní ovládání nově koncipovaného křížového tlačítka. Je kompatibilní s celou škálou přijímačů řady Rx a umožňuje ovládat osvětlení nebo promítací plátno stejně snadno jako garážová vrata.

### Portable transmitters


This serves for controlling up to 4 different independent appliances. You are sure to appreciate the small dimensions and intuitive control of the newly designed cross button. It is compatible with the whole range of Rx type receivers and allows lighting or a projector screen to be controlled as easily as a garage door.

### Mobilsender

Dient der Steuerung von bis zu 4 unabhängigen Verbrauchern. Vorteilhaft sind vor allem die geringen Abmessungen und die intuitive Bedienung durch den neu entwickelten Kreuz-Schalter. Kompatibel mit einer ganzen Reihe von Rx-Empfängern und ermöglicht die einfache Steuerung von Beleuchtung, Projektionsleinwänden oder Garagentoren.

### Emetteurs portables

Il sert à commander jusqu'à 4 appareils électro-domestiques. Avant tout vous apprécierez ses dimensions réduites et la commande intuitive du poussoir en croix nouvellement conçu. Il est compatible avec toute la gamme des récepteurs de la série Rx et permet de commander un éclairage ou un écran de projection aussi facilement qu'une porte de garage.



## Dosah kombinace v [m] \_ vysílač Tx Cross 4 vs. přijímače Rx

|            | Rx1, 2 | Rx1 D | Rx Tango | Rx Tango D | Rx Tango R | Rx1 Z, D | Rx2 Z | Rx1 DIN | Rn1 DIN | Rx Central H | Rx Door | Rx Pulse | ... + Rx Ext | ... + Rx GP |
|------------|--------|-------|----------|------------|------------|----------|-------|---------|---------|--------------|---------|----------|--------------|-------------|
| Tx Cross 4 | 30     | 20    | 20       | 10         | 20         | 20       | 20    | 40      |         | 5            | 30      | 40       | 50           | 80          |



| Technická data/Technical data:                                      | Tx Cross 4                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Počet kanálů/Number of channels:                                    | 1 ÷ 4                                 |
| Počet kódů/Number of codes:                                         | 2 <sup>24</sup> + 2 <sup>32</sup> (H) |
| Provozní kmitočet/Frequency:                                        | 433,92 MHz                            |
| Automat. omezení doby vysílání/Automat. limitation of transmission: | 25 s                                  |
| Napájení/Supply:                                                    | 2 x CR 1616 lith. 3 V                 |
| Životnost baterie/Lifetime of the battery:                          | 2 ÷ 3 roky/years                      |
| Provozní teplota/Operating temperature:                             | -20 ÷ +55 °C                          |

« Název (objednací kód)