

## Tx Keyboard



## Speciální vysílače: Tx Keyboard

Vysílač v podobě klávesnice lze použít pro ovládání většího počtu (až 9999) elektrických spotřebičů, např. předokenních rolet, garáží, pro ovládání propouštěcího elektrického zámku. V případě potřeby je možné po dohodě upravit vysílač podle potřeb zákazníka.

### Special transmitters (Keyboard)


This transmitter, which is designed as a keyboard, can be used for control of higher number (up to 9999) powered appliances, e.g. window roller blinds, garages etc. If necessary, the transmitter can be modified according to the customer's demands.

### Spezialsender (Tastatur)

Ausführung in Form eines Tastenfeldes zur Steuerung einer größeren Anzahl von Verbrauchern (bis 9999 Verbraucher), wie z.B. Außenrollos und Garagentoren. Bei Bedarf kann die Tastatur Kundenwünschen angepasst werden

### Emetteurs spéciaux (Clavier)

Cet émetteur conçu sous forme de clavier est utilisé pour la commande d'un grand nombre d'applications (jusqu'à 9999). Ex : volets roulants, portes de garages etc. Si nécessaire, ce transmetteur peut être modifié et adapté aux demandes spécifiques du client.



## Dosah kombinace v [m] \_ vysílač Tx Keyboard vs. přijímače Rx

|             | Rx1, 2 | Rx1 D | Rx Tango | Rx Tango D | Rx Tango R | Rx1 Z | Rx1 D Z | Rx2 Z | Rx1 DIN | Rx Central H | Rx Door | Rx Pulse | ... + Rx Ext | ... + Rx GP |
|-------------|--------|-------|----------|------------|------------|-------|---------|-------|---------|--------------|---------|----------|--------------|-------------|
| Tx Keyboard | 30     | x     | 20       | x          | 20         | 20    | x       | 20    | 40      | x            | 30      | 40       | 50           | 80          |



| Technická data/Technical data:             | Tx Keyboard      |
|--------------------------------------------|------------------|
| Počet kanálů/Number of channels:           | 1 ÷ 9999         |
| Počet kódů/Number of codes:                | 2 <sup>24</sup>  |
| Provozní kmitočet/Frequency:               | 433,92 MHz       |
| Napájení/Supply:                           | 3 V (2 × AA)     |
| Životnost baterie/Lifetime of the battery: | 1 ÷ 2 roky/years |
| Provozní teplota/Operating temperature:    | -10 ÷ +55 °C     |