


Bezdrôtový ovládač (kľúčienka) RC-80

Bezdrôtová kľúčienka RC-80 je určená na ovládanie zabezpečovacieho systému OASIS 80, autoalarmov ATHOS 180x a ďalších prijímačov Jablotron komunikujúcich protokolom OASIS. RC-80 je napájaná z batérie.

Voľba počtu tlačidiel

Kľúčienka má 2 tlačidlá, ale výmenou krytu (skrutka je v zadnej časti krytu) môžete získať ďalšie 2 (elektronika je vždy štvortlačidlová):



Naučenie kľúčienky do ústredne OASIS

Naučenie dvojice tlačidiel sa vykoná súčasným stlačením a podržaním obidvoch tlačidiel. Postup:

1. Ústredňu prepnite do režimu SERVIS a stlačte kláves 1 (zapne sa režim UČENIE), klávesmi ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú adresu.
2. Stlačte a držte súčasne dvojicu tlačidiel (☞ a ☝ alebo ● a ○ dovtedy, kým trikrát blikne signálka kľúčienky.
3. Režim UČENIE sa ukončí stlačením klávesu #.
 - NATUR reakciou dvojice tlačidiel je zapnutie ochrany, vypnutie ochrany a vyvolanie tiesňového (Panik) poplachu (stlačením obidvoch tlačidiel súčasne). Pokiaľ kľúčienke nastavíte v ústredni inú reakciu, bude mať túto reakciu iba jedno z tlačidiel (☞ alebo ● (pri nastavenej reakcii ovládanie PG bude funkčný príslušný pár tlačidiel).
 - Ak naučíte obidve dvojice tlačidiel jednej kľúčienky na dve rôzne adresy v ústredni, môže sa ovládač vhodným nastavením sekcií pre tieto adresy naprogramovať tak, aby jedna z dvojice ovládala čiastočnú ochranu alebo samostatnú sekciu v dome (ak je systém delený).
 - Ak priradíte do ústredne len jednu dvojicu tlačidiel, môžu byť zvyšné dve tlačidlá použité na ovládanie iných zariadení pomocou prijímačov UC-8x a AC-8x, prípadne na ovládanie autoalarmu CA-180x.

Testovanie kľúčienky

Ústredňa OASIS umožňuje v režime SERVIS kontrolovať signál naučeného tlačidla vrátane merania jeho kvality.

Uzamknutie / odomknutie tlačidiel

Ak používate kľúčienku so 4 tlačidlami, môžete ju uzamknúť / odomknúť nasledujúcim spôsobom:

Stlačte a súčasne podržte ľubovoľné dve tlačidlá krížom (☞+○ alebo ☝+●). Od tejto chvíle až do odomknutia reaguje ovládač na stlačenie tlačidla len rýchlym zablikaním, signál však nevysiela.

Použitie kľúčienky s inými výrobkami

Okrem ústredne OASIS môže byť kľúčienka použitá aj s inými výrobkami firmy Jablotron, ktoré komunikujú protokolom OASIS (napr. univerzálne moduly UC-8x, AC-8x, autoalarm CA-180x). Podrobnosti o aplikácii kľúčienky nájdete v návode príslušného výrobku.

Výmena batérie v kľúčienke

Keď sa začne skracovať pracovný dosah, alebo prestane fungovať signálka, je potrebné vymeniť v kľúčienke batériu. Kľúčienku možno otvoriť po vyskrutkovaní skrutky z jej zadného krytu.

Poznámka: Použitú batériu nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte ju na zbernom mieste elektronického odpadu.

Vyradenie kľúčienky zo systému

Ak chcete kľúčienku zo systému vyradiť (napr. pri jej strate), vymažte ju z príslušnej adresy v ústredni prípadne iného výrobku, v ktorom je naučená.

Technické parametre

Napájanie	alkalická batéria typ L1016 (6,0 V)
Typická životnosť batérie	cca 3 roky (pri 5 aktiváciách denne)
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASIS
Komunikačný dosah	cca 30 m (priama viditeľnosť)
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40C
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 5/2008