


Název (objednáací kód) »»



Émetteurs portables

C'est le plus petit émetteur sur le marché actuel équipé de deux touches. Il est conçu pour être accroché au porte-clés, c'est pourquoi il convient notamment à l'ouverture des portes de maison, des portes de garage, du verrouillage centralisé des voitures, de l'éclairage du garage etc. Il est possible de commander indépendamment deux appareils du même endroit.

Mobilsender

Derzeit kleinster Sender mit zwei Tasten am Markt. Ausführung als Schlüsselanhänger. Daher zur Bedienung von Haustüren und Garagentoren, Zentralverriegelungen, Garagenbeleuchtungen usw. geeignet. Die Reichweite des Senders erlaubt die Steuerung von zwei unabhängigen Verbrauchern vom gleichen Standort aus.

Portable transmitters

It is the smallest transmitter with two pushbuttons on the today's market. It is designed for key rings, it is thus suitable above all for opening of entry doors, garage gates, central locking of cars, garage lighting etc. This type can independently control two applications at one place (in the view of its reach).



Přenosné vysílače:

Tx Key

Nejmenší vysílač se dvěma tlačítky na současném trhu. Je uzpůsoben pro navlečení na kroužek klíčů, proto je vhodný především pro otevírání dveří domu, garážových vrat, centrálního zamykání automobilu, osvětlení garáže atd. Na jednom místě (z hlediska dosahu) jím lze nezávisle ovládat dva spotřebiče.

Dosah kombinace v [m] _ vysílač Tx Key vs. přijímače Rx

	Rx1, 2	Rx1 D	Rx Tango	Rx Tango D	Rx Tango R	Rx1 Z, D	Rx2 Z	Rx1 DIN	Rn1 DIN	Rx Central H	Rx Door	Rx Pulse	... + Rx Ext	... + Rx GP
Tx Key	30	20	20	10	20	20	20	40		5	30	40	50	80

Technická data/Technical data:	Tx Key
Počet kanálů/Number of channels:	2
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴ + 2 ³² (H)
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Automat. omezení doby vysílání/Automat. limitation of transmission:	30 s
Napájení/Supply:	2 × CR 1616 lith. 3 V
Životnost baterie/Lifetime of the battery:	2 ÷ 3 roky/years
Provozní teplota/Operating temperature:	-10 ÷ +55 °C

