

## **JA-188J** - Bezdrôtový nástenný ovládač



Tlačidlo JA-188J je **určené na bezdrôtovú aktiváciu tiesňového poplachu.**

Môže sa použiť aj ako ovládač na zapnutie a vypnutie ochrany zabezpečovacieho systému, prípadne na **ovládanie rôznych zariadení a spotrebičov prostredníctvom PG výstupov.**

Má sabotážny kontakt a monitoruje stav vybitia batérie. Reakcia systému na stlačenie tlačidla je voliteľná. Základnou reakciou je tiesňový poplach alebo zapnutie / vypnutie ochrany (voliteľné). Ďalšie reakcie na stlačenie tlačidla možno nastaviť priamo v ústrední v režime Servis.

### **Technické parametre:**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Komunikačné pásmo | 868 MHz, protokol JABLOTRON 100    |
| Napájanie         | 1 x lítiová batéria (1/2AA 3,6 V)  |
| Životnosť batérie | cca 3 roky (podľa počtu aktivácií) |
| Komunikačný dosah | cca 300 m na priamu viditeľnosť    |
| Rozmery           | 80 x 80 x 29 mm (v x š x h)        |