

SA-531B

Magnetodynamická zálohovaná siréna

Siréna SA-531B je vhodná do vonkajších priestorov a automobilov. Pripojte napájacie napätie na čierny a červený vodič. Otočte kľúčom na zadnej strane sirény do polohy "ON" (zapnutie funkcie záložného akumulátora). Po odpojení od napájacieho napätia siréna spustí alarm. Sirénu je možné aktivovať privedením +12V na biely vodič alebo privedením GND na modrý vodič. Raz ročne preverte funkciu záložného akumulátora odpojením červeného vodiča od napájania.

Napájanie:

Červený +9 až 15Vjs

Čierny GND

Biely - aktivácia pripojením na +9 až 15Vjs

Modrý - aktivácia pripojením na GND

odber pri aktivácii: 1,2A

kľudový odber: do 8mA

pracovná teplota: -20°C+60°C

zvukový výkon: 113dB

- záruka 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, daňový doklad vystavený pri nákupe nahrádza záručný list
- záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené mechanickým poškodením, vyšším napätím alebo prepálením